NEDERLANDS

Dialog 4220 Lite
Dialog 4222 Office
Dialog 4223 Professional

Systeemtelefoontoestellen voor MX-ONE™
Telephony System en MD110

Dialog 4223 Professional, uitsluitend voor D3-modus

Beknopte handleiding

In deze beknopte handleiding wordt in het kort het gebruik van de basisfuncties beschreven. Zie de betreffende gebruikershandleiding voor meer informatie over alle beschikbare functies.

De volledige gebruikershandleiding is verkrijgbaar in elektronisch formaat op de Enterprise Telephone Toolbox-cd-rom en op http://www.aastra.com

Free Seating[1]

Aanmelden: ✱ **1 1** ✱ *Autorisatiecode* ✱ *Eigen tst.nr.* # C

Afmelden: # **1 1** # C

Gesprek aannemen

Beantwoorden:

Handsfree: *(alleen bij Dialog 4222 en 4223)* *Druk op knipperende lijntoets*

Op ander toestel (gesprek overnemen): *Bel naar overgaand tst.* **8**

Gesprek beëindigen: of C

Gesprek plaatsen

Interne gesprekken: *Tst.nr.*

Externe gesprekken: *Code en nr. buitenlijn*

Handsfree: *(alleen bij Dialog 4222 en 4223)* *Kies nr.*

Algemeen nummer voor snelkiezen: *Kies nr. voor snelkiezen*

Individueel nummer voor snelkiezen: ✱✱ **(0 – 9)**

Kiezen met functietoets: *Druk op voorgeprogrammeerde toets, bijv.* **Hoofdkantoor**

Laatste externe nummer opnieuw kiezen: ✱✱✱

Naamkiezen[1]

Voorbeeld: 'Eva': Naam **3 3 8 8 8** Zoek
(alleen bij Dialog 4223) Omhs of Omls Bel

Kiezen tijdens gesprek

Overschakelen naar DTMF: **9** *Kies de gewenste cijfers*

Ruggespraak

Lopend gesprek: **Ruggespraak** *Bel 3de partij*

Terugverwijzen: **Lijn 1** of **Ruggespraak**

Terugkeren naar eerste partij en ruggespraak beëindigen: C **Lijn 1**

Doorzetten

Lopend gesprek: *Ruggespraak voeren* **Verbind door** *(voor of nadat is opgenomen)*

Conferentie

Lopend gesprek: *Ruggespraak voeren* **3** *(nadat is opgenomen)*

Terugbelaanvraag

Inschakelen: **6**

Individuele terugbelaanvraag annuleren: # **3 7** ✱ *Tst.nr.* # C

Alle terugbelaanvragen annuleren: # **3 7** # C

Wisselgesprek

Activeren: **5** *(Bij ingesprektoon) Blijf aan de lijn*

Handsfree

(alleen bij Dialog 4222 en 4223)

Via hoorn: A

Terug naar hoorn:

Doorschakelen

Instellen vanaf eigen toestel: **Doorschakelen** of ✱ **2 1** # C
(Doorschakeltoets is voorgeprogrammeerd)

Annuleren: **Doorschakelen** of # **2 1** # C

Interne volgstand

Instellen vanaf uw eigen toestel: ✱ **2 1** ✱ *Nieuw tst.nr.* # C

Annuleren: # **2 1** # C

Doorschakelen vanaf antwoordpositie: ✱ **2 1** ✱ *Eigen tst.nr.* ✱ *Nieuw tst.nr.* # C

Annuleren op antwoordpositie: # **2 1** ✱ *Eigen tst.nr.* # C

Externe volgstand

Instellen: ✱ **2 2** # *Code en nr. buitenlijn* # C

Annuleren: # **2 2** # C

Persoonlijk nummer[1]

(Ander) profiel activeren vanaf eigen toestel: ✱ **1 0** ✱ **(1 – 5)** # C

Annuleren: # **1 0** # C

Voicemail[1]

Uw postbus openen: *Kies voicemailnummer en volg de opgenomen instructies*

Nieuw bericht ontvangen: *Druk op de voorgeprogrammeerde berichttoets en volg de opgenomen instructies*

Functietoetsen programmeren

Een functie programmeren of wijzigen: **Instellen** *Druk op de geselecteerde functietoets*
Nr. of code
Druk nogmaals op de functietoets **Instellen**

In de wacht

Individueel: **Lijn**

Gesprek hervatten: **Lijn**

Gemeenschappelijk: **8**

Gesprek hervatten op eigen toestel: **Lijn**

Gesprek hervatten op ander toestel: *Bel toestel waar u gesprek in de wacht hebt gezet* **8**

Accountcode[1]

Nieuw extern gesprek: ✱ **6 1** ✱ *Accountcode* # *Code en nr. buitenlijn*

Lopend extern gesprek: **Lijn** ✱ **6 1** ✱ *Accountcode* # **Lijn**

Afwezigheidsinformatie[1]

Instellen:

Met datum/tijd van terugkomst: ✱ **2 3** ✱ *Afwezigheidscode* ✱ *Datum/tijd* # C
(Datum- en tijdvolgorde is systeemafhankelijk)

Zonder datum/tijd van terugkomst: ✱ **2 3** ✱ *Afwezigheidscode* # C

Annuleren: # **2 3** # C

Taalinstelling[1]

Displaytaal wijzigen: ✱ **0 8** ✱ *Taalcode* **(0 – 9)** # C

Stil belsignaal

Belsignaal uitschakelen:

Algemene uitschakeling

Alle geactiveerde functies annuleren: # **0 0 1** # C

Afkortingen en toelichting

tst.	Toestel
Nr.	Nummer
1	Functie is mogelijk optioneel

AASTRA

Wijzigingen voorbehouden. Neem voor meer informatie contact op met uw Aastra Certified Sales Partner.

© Aastra Telecom Sweden AB 2008. Alle rechten voorbehouden.
NL Deel uit LZV 103 002 R5A